

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт приборостроения и электротехнических систем
Кафедра электроэнергетики



Тарасенко О.В.

« 11 » марта 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОТРАСЛИ»

По направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
Магистерская программа:

«Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических
преобразователях энергии»

«Исследование и совершенствование электрооборудования предприятий,
организаций и учреждений»

Разработчик:

Доцент

кафедры электроэнергетики _____ Половинка Д.В.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры электроэнергетики
от « 11 » марта 2025 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой _____ Половинка Д.В.

Луганск – 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Компьютерные и информационные
технологии в отрасли»**

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какой интерфейс обладает наивысшей помехоустойчивостью при обмене данными?

- А) RS232;
- Б) RS485;
- В) CL (токовая петля);
- Г) RS423;
- Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Какой интерфейс обладает наихудшей помехоустойчивостью при обмене данными?

- А) RS232;
- Б) RS485;
- В) CL (токовая петля);
- Г) RS423;
- Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Какой интерфейс работает только в полудуплексном режиме?

- А) RS232;
- Б) RS485;
- В) RS422;
- Г) RS423;
- Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

4. Какой интерфейс использует в качестве информационного сигнала значение электрического тока?

- А) RS232;
- Б) RS485;
- В) CL (токовая петля);

Г) RS423;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

5. Какой интерфейс использует в качестве информационного сигнала значение электрического тока?

А) RS232;

Б) RS485;

В) CL (токовая петля);

Г) RS423;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

6. Какой директивой на языке Arduino C для AVR-микроконтроллера ATmega328 определяется скорость универсального асинхронного приемника-передатчика UART?

А) Serial.end();

Б) Serial.begin(115200);

В) Serial.print("115200");

Г) Serial.write("115200");

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

7. Какой директивой на языке Arduino C для AVR-микроконтроллеров определяется скорость универсального асинхронного приемника-передатчика UART равной 115200 бод с 8 битами данных, двумя стоповыми битами, без проверки на чётность/нечётность?

А) Serial.begin(115200, SERIAL_8E2);

Б) Serial.begin(115200, SERIAL_8O2);

В) Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);

Г) Serial.begin(115200, SERIAL_8N2);

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

8. Какой директивой на языке Arduino C для AVR-микроконтроллеров определяется скорость универсального асинхронного приемника-передатчика UART равной 19200 бод с 7 битами данных, одним стоповым битом, без проверки на чётность/нечётность?

А) Serial.begin(19200, SERIAL_7E1);

Б) Serial.begin(19200, SERIAL_7O2);

В) Serial.begin(19200, SERIAL_7N1);

Г) Serial.begin(19200, SERIAL_7N2);

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

9. Какой директивой на языке Arduino C для AVR-микроконтроллеров определяется скорость универсального асинхронного приемника-передатчика UART равной 9600 бод с 8 битами данных, одним стоповым битом, с проверкой на чётность?

А) Serial.begin(19200, SERIAL_8E1);

Б) Serial.begin(19200, SERIAL_8O2);

В) Serial.begin(19200, SERIAL_8N1);

Г) Serial.begin(19200, SERIAL_8N2);

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между атрибутом функции последовательного порта Serial.begin на языке Arduino C и его описанием:

1) SERIAL_7N1 А) 8 бит данных, 2 стоповых бита, проверка на чётность;

2) SERIAL_8N1 Б) 7 бит данных, 1 стоповый бит, без проверки на чётность/нечетность;

3) SERIAL_8E2 В) 8 бит данных, 2 стоповых бита, проверка на нечётность;

4) SERIAL_8O2 Г) 8 бит данных, 1 стоповый бит, без проверки на чётность/нечетность;

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	Г	А	В

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Установите соответствие обозначений выводов AVR-микроконтроллеров их назначению.

- | | |
|---------------|--|
| 1) SS | А) асинхронный обмен данными по интерфейсу UART |
| 2) MOSI, MISO | Б) тактирование ведомого устройства при синхронном обмене данными |
| 3) TXD, RXD | В) синхронный обмен данными по интерфейсу SPI |
| 4) SCK | Г) выбор ведомого устройства при синхронном обмене данными по интерфейсу SPI |

Правильный ответ:

1	2	3	4
Г	В	А	Б

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Установите соответствие команд и директив на языке Arduino C их описанию.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) #include <Wire.h> | А) инициализация шины I2C |
| 2) Wire.begin(); | Б) подключение библиотеки для I2C |
| 3) Wire.onRequest(requestEvent); | В) запрос данных по шине I2C |
| 4) Wire.write("hello"); | Г) запись строки побайтно по шине I2C |

Правильный ответ:

1	2	3	4
Б	А	В	Г

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность команд и директив при передаче данных (переменная f – типа float (число с плавающей точкой)) по интерфейсу UART от микроконтроллера ATmega328.

- А). for(byte i:=0; i<16; i++) {;
- Б). Serial.begin(115200);
- В).char C [16] = "";
- Г). Serial.print(char C [16]);
- Д). dtostrf(f, 16, 2, C).

Правильный ответ: В, Б, Д, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Установите правильную последовательность команд процесса записи данных по шине I2C.

- А) Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
- Б) Wire.beginTransmission(deviceaddress);
- В) Wire.write(data);
- Г) Wire.endTransmission();
- Д) Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)).

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Установите правильную последовательность команд процесса запроса на чтение данных по шине I2C.

- А). Wire.endTransmission();
- Б). Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
- В) Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
- Г) Wire.beginTransmission(deviceaddress);
- Д) Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)).

Правильный ответ: Г, В, Д, А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Программа, управляющая каким-либо внешним или внутренним устройством компьютера (сканером, мышью, клавиатурой, дисководом:), называется _____.

Правильный ответ: драйвером.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Структура, представляющая собой несколько связанных между собой специальным кабелем компьютеров, между которыми осуществляется передача данных, называется _____.

Правильный ответ: локальной сетью.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Программы и аппаратура, обеспечивающие связь между собой двух и более объектов, называется _____.

Правильный ответ: интерфейсом связи.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

4. Предназначенное для конкретного исполнителя точное описание последовательности действий, направленных на решение поставленной задачи, называется _____.

Правильный ответ: алгоритмом.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

5. Часть процессора, которая производит выполнение логических и арифметических операций, предусмотренных архитектурой процессора, называется _____.

Правильный ответ: арифметико-логическим устройством (АЛУ).

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

6. Единица пропускной способности канала связи, равная 1 бит/с, называется _____.

Правильный ответ: бодом.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

7. Механизм, обеспечивающий доступ к элементу массива посредством ссылки на массив и на одно или несколько выражений, значения которых определяют позицию этого элемента в массиве, называется _____.

Правильный ответ: индексацией.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

8. Часть сети, связывающая между собой каждую пару ее конечных терминалов и состоящая из технических средств передачи и приема данных, включая линию связи, а также средств программного обеспечения и протоколов, называется _____.

Правильный ответ: каналом связи.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

9. Объект индексируемого типа, значения которого – это элементы из значений одного и того же типа, называется _____.

Правильный ответ: массивом.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

10. Элемент данных, который представляется выражением и над которым выполняются операции, называется _____.

Правильный ответ: операндом.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

11. Упорядоченная последовательность команд (инструкций), необходимых процессору для решения поставленной задачи, называется _____.

Правильный ответ: программой.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

12. Устройство для записи, хранения и выдачи по запросу потоков данных, называется _____.

Правильный ответ: запоминающим устройством (ЗУ).

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Сложите арифметически два, приведенных ниже, восьмиразрядных числа с указанием переносов. Проверьте результат сложения путем перевода слагаемых и результата из двоичной системы в десятичную систему.

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ + 01101110 \\ \hline \end{array}$$

Правильный ответ: 100100100 / 292

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Выполните логическое умножение двух, следующих восьмиразрядных чисел. Предоставьте результат логического умножения и значения множителей, как в двоичной системе, так и в десятичной системе

$$\begin{array}{r} 01010110 \\ 01111101 \end{array}$$

Правильный ответ: 01010100 / 84

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Выполните операцию «исключающее ИЛИ», следующих восьмиразрядных чисел. Предоставьте результат операции и значения операндов, как в двоичной системе, так и в десятичной системе.

$$\begin{array}{r} 00111110 \\ \oplus 01001101 \end{array}$$

Правильный ответ: 01110011 / 115

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

4. Выполните операцию «ИЛИ-НЕ», следующих восьмиразрядных чисел. Предоставьте результат операции и значения операндов, как в двоичной системе, так и в десятичной системе.

$$\begin{array}{r} 11101000 \\ 00101101 \end{array}$$

Правильный ответ: 00010010 / 18

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

5. Выполните операцию «И-НЕ», следующих восьмиразрядных чисел. Предоставьте результат операции и значения операндов, как в двоичной системе, так и в десятичной системе.

$$\begin{array}{r} 11010010 \\ \times 01001010 \end{array}$$

Правильный ответ: 10111101 / 189

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Рассчитайте время передачи 45 символов при скорости передачи UART равной 9600 бод при тактовой частоте процессора $f=1$ МГц. Приведите пояснения выполняемых расчётов. Дайте оценку полученному результату – насколько быстро будет происходить обмен данными.

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если правильно рассчитано время передачи 45 символов.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

1. Определим время передачи одного бита:

$$t_{\text{BOUD}} = 1/\text{BOUD} = 1/9600 = 1,0417 \cdot 10^{-4} \text{ сек.}$$

Здесь BOUD скорость передачи по универсальному асинхронному порту.

Бод – это единица скорости при обмене данными, она равна отношению бит/сек.

2. Время передачи одного символа:

$$t_{\text{ASCII}} = 11 \cdot t_{\text{BOUD}} = 11 \cdot 1,0417 \cdot 10^{-4} = 1,146 \cdot 10^{-3} \text{ сек.}$$

Здесь число 11 – это количество бит, необходимых для передачи одного символа: один стоповый бит, 8 бит данных, 2 стоповых бита (или 1 бит четности/нечётности и 1 стоповый бит).

3. Время на передачу 45 символов определится как:

$$t_{45} = 11 \cdot t_{\text{ASCII}} = 45 \cdot 1,146 \cdot 10^{-3} = 0,0516 \text{ сек.}$$

В зависимости от объема передаваемых данных можно определить достаточно ли данной скорости или нет. При небольших объемах данных, таких как в задаче – 45 символов, этой скорости достаточно для быстрого обмена данными – 0,0516 сек. Чем больше объём передаваемых данных, тем выше должна быть скорость UART. Если время передачи данных превышает допустимое, то необходимо увеличить скорость UART. Если это уже невозможно – достигнут максимум, то по возможности следует разбить данные на несколько пакетов.

Ответ: 0,0516 с./0,052 с./0,05 с./ 0,0516 сек./0,052 сек./0,05 сек./ 0,0516/0,052 /0,05.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

2. Рассчитайте время передачи 648 символов при скорости передачи UART равной 57600 бод при тактовой частоте процессора $f=8$ МГц. Приведите пояснения выполняемых расчётов. Дайте оценку полученному результату – насколько быстро будет происходить обмен данными.

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если правильно рассчитано время передачи 648 символов.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

1. Определим время передачи _____ го бита:

$$t_{\text{BOUD}} = 1/\text{BOUD} = 1/57600 = 1,736 \cdot 10^{-5} \text{ сек.}$$

Здесь BOUD скорость передачи по универсальному асинхронному порту.

Бод – это единица скорости при обмене данными, она равна отношению бит/сек.

2. Время передачи одного символа:

$$t_{\text{ASCII}} = 11 \cdot t_{\text{BOUD}} = 11 \cdot 1,736 \cdot 10^{-5} = 1,91 \cdot 10^{-4} \text{ сек.}$$

Здесь число 11 – это количество бит, необходимых для передачи одного символа: один стоповый бит, 8 бит данных, 2 стоповых бита (или 1 бит четности/нечётности и 1 стоповый бит).

3. Время на передачу 45 символов определится как:

$$t_{45} = 11 \cdot t_{\text{ASCII}} = 648 \cdot 1,91 \cdot 10^{-4} = 0,1238 \text{ сек.}$$

В зависимости от объема передаваемых данных можно определить достаточно ли данной скорости или нет. При значительных объемах данных, таких как в задаче – 648 символов, этой скорости достаточно для быстрого обмена данными – 0,1238 сек. Чем больше объём передаваемых данных, тем выше должна быть скорость UART. Если время передачи данных превышает допустимое, то необходимо увеличить скорость UART. Если это уже невозможно – достигнут максимум, то по возможности следует разбить данные на несколько пакетов.

Ответ: 0,1238 с./ 0,124 с./ 0,12 с./ 0,1238 сек./0,124 сек./0,12 сек./ 0,1238/0,124 /0,12.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

3. Допишите блок команд, которые разрешат прерывание по пустому регистру данных универсального асинхронного приемника-передатчика UART? В подпрограмме обработки прерываний загрузить любой символ в регистр данных.

```
char C [16] = "";  
void setup() {  
  interrupts();  
  Serial.print("Hello");  
}  
void loop() {  
  for (byte i:=0; i<=127; i++)  
    Serial.print(char (i));  
  for (byte i:=0; i<32; i++) {  
    if (Serial.available() > 0)  
      C[i]= Serial.read();  
  }  
  lcd.clear();  
  lcd.setCursor (0, 0);
```

```

lcd.print (C);
Serial.print("Hello");
}

```

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если в регистр **UCSR0B** установлен бит **UDRIE0** или записана подпрограмма обработки прерываний **ISR(USART_UDRE_vect)**.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

В данном коде необходимо разрешить индивидуально прерывание по пустому регистру данных UART – установить бит такого разрешения **UDRIE0** в регистре **UCSR0B**. Так же необходимо разрешить прием и передачу данных через выводы **RXD** и **TXD**.

```

char C [16] = "";
void setup() {
  interrupts();
  UCSR0B = (1<<UDRIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //размер слова 8 разрядов
  Serial.print("Hello");
}
void loop() {
  for (byte i:=0; i<=255; i++)
    Serial.print(char (i));
  for (byte i:=0; i<16; i++) {
    if (Serial.available() > 0)
      C[i]= Serial.read();
  }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print (C);
  Serial.print("Hello");
}
ISR(USART_UDRE_vect)
{
  UDR0 = 'E';
}

```

Для вводимого прерывания необходим обработчик прерываний **ISR(USART_UDRE_vect)** – это стандартный обработчик прерывания по пустому регистру данных. В обработчике прерываний загружаем символ **E** в регистр данных **UDR0**.

Ответ: **UCSR0B = 1<<UDRIE0** и **ISR(USART_UDRE_vect){ UDR0 = 'E';}**

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

4. Допишите блок команд, которые позволят прерывание по завершению

приема данных универсального асинхронного приемника-передатчика UART?
В подпрограмме обработки прерываний загрузить любой символ в регистр данных.

```
char C [16] = "";  
void setup() {  
  interrupts();  
  Serial.print("Hello");  
}  
void loop() {  
  for (byte i:=0; i<=255; i++)  
    Serial.print(char (i));  
  for (byte i:=0; i<16; i++) {  
    if (Serial.available() > 0)  
      C[i]= Serial.read();  
  }  
  lcd.clear();  
  lcd.setCursor (0, 0);  
  lcd.print (C);  
  Serial.print("Hello");  
}
```

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если в регистр UCSR0B установлен бит RXCIE0 или записана подпрограмма обработки прерываний ISR(USART0_RX_vect).

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

В данном коде необходимо разрешить индивидуально прерывание по завершению приёма символа через UART – установить бит такого разрешения **RXCIE0** в регистре **UCSR0B**. Так же необходимо разрешить прием и передачу данных через выходы **RXD** и **TXD**.

```
char C [16] = "";  
void setup() {  
  interrupts();  
  UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);  
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //размер слова 8 разрядов  
  Serial.print("Hello");  
}  
void loop() {  
  for (byte i:=0; i<=255; i++)  
    Serial.print(char (i));  
  for (byte i:=0; i<16; i++) {  
    if (Serial.available() > 0)  
      C[i]= Serial.read();  
  }  
  lcd.clear();
```

```

lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print (C);
Serial.print("Hello");
}
ISR(USART0_RX_vect)
{
  UDR0 = 'E';
}

```

Для вводимого прерывания необходим обработчик прерываний **ISR(USART0_RX_vect)** – это стандартный обработчик прерывания по завершению приема данных. В обработчике прерываний загружаем символ *E* в регистр данных UDR0.

Ответ: UCSRB = 1<< RXCIE0 и ISR(USART0_RX_vect){ UDR0 = 'E';}

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

5. В подпрограмме записи массива во внешнюю ЭСППЗУ укажите, где осуществляется установка внутреннего адреса ЭСППЗУ. Разделите внешнюю ЭСППЗУ объемом 256 байт на 16 банков и осуществите запись массива `mass_o` в 4-й банк данных.

```

#include <Wire.h>
#define eeprom 0x50
unsigned int p_address = 0;
byte mass_o [16];

void setup() {
  Wire.begin();
}

void PP_SEND()
{
  do { } while (SEND==true);
  for (unsigned int p_index=0; p_index<=15; p_index++) {
    p_address= p_index;
    writeEEPROM (eeprom, p_address, mass_o[p_index]);
    delay (80);
  }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor (1, 0);
  lcd.print ("DATA IS SEND!");
  lcd.setCursor (5, 1);
  lcd.print ("Bank=");
  lcd.print (p_Bank);
}

void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
}

```

```
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
}
```

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если указано в программе, где осуществляется установка внутреннего адреса ЭСППЗУ или же приведено пояснение как осуществляется разделение ЭСППЗУ на банки.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

В данном коде необходимо ввести переменную-указатель, которая будет содержать номер банка данных, но первый банк будет иметь значение 0 , а не 1, второй 1, а не 0 и т.д. Во второй аргумент функции writeEEPROM записывают внутренний адрес ЭСППЗУ (подчеркнуто).

```
#include <Wire.h>
#define eeprom 0x50
unsigned int p_address = 0;
byte mass_o [16];
unsigned int p_bank = 0; //ставим указатель на 0 – первый банк

void setup() {
Wire.begin();
}
void PP_SEND()
{
do { } while (SEND==true);
p_bank = 3; //устанавливаем указатель на 4-й банк
for (unsigned int p_index=0; p_index<=15; p_index++) {
p_address= p_index;
writeEEPROM (eeprom, p_address+(p_bank*16), mass_o[p_index]);
delay (80);
}
lcd.clear();
lcd.setCursor (1, 0);
lcd.print ("DATA IS SEND!");
lcd.setCursor (5, 1);
lcd.print ("Bank=");
lcd.print (p_Bank);
}
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
Wire.write(data);
```

```
Wire.endTransmission();
}
```

Во второй аргумент функции writeEEPROM добавлено слагаемое **p_bank*16** для того, чтобы было можно перемещаться между банками данных. ЭСППЗУ (EEPROM) состоит из 256 ячеек, которые разделены условно на 16 банков данных. Тогда в одном банке будет $256/16=16$ ячеек. В одну ячейку можно записать один байт массива mass_o.

Ответ: второй аргумент – p_address+(p_bank*16) – в функции writeEEPROM (..., ..., ...) / writeEEPROM (... , p_address+(p_bank*16), ...); / p_address+(p_bank*16) или(и) 16 ячеек в 1 банке/ 16 ячеек/ 16.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

6. В подпрограмме записи массива во внешнюю ЭСППЗУ укажите, где осуществляется установка внешнего адреса ЭСППЗУ. Разделите внешнюю ЭСППЗУ объемом 256 байт на 8 банков и осуществите запись массива mass_o в 6-й банк данных.

```
#include <Wire.h>
#define eeprom 0x50
unsigned int p_address = 0;
word mass_o [16];

void setup() {
Wire.begin();
}
void PP_SEND()
{
do { } while (SEND==true);
for (unsigned int p_index=0; p_index<=15; p_index++) {
p_address= p_index;
writeEEPROM (eeprom, 2*p_address, HighByte(mass_o[p_index]));
delay (80);
writeEEPROM (eeprom, 2*p_address+1, LowByte (mass_o[p_index]));
delay (80);
}
lcd.clear();
lcd.setCursor (1, 0);
lcd.print ("DATA IS SEND!");
lcd.setCursor (5, 1);
lcd.print ("Bank=");
lcd.print (p_Bank);
}
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
```

```
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
}
```

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если указано в программе, где осуществляется установка внутреннего адреса ЭСППЗУ или же приведено пояснение как осуществляется разделение ЭСППЗУ на банки.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

В данном коде необходимо ввести переменную-указатель, которая будет содержать номер банка данных, но первый банк будет иметь значение 0 , а не 1, второй 1, а не 0 и т.д. Внешний адрес ЭСППЗУ (подчеркнуто) объявляется с помощью директивы #define, а затем используется в функции передачи данных на ЭСППЗУ writeEEPROM() – первый аргумент (подчеркнуто).

```
#include <Wire.h>
#define eeprom 0x50
unsigned int p_address = 0;
byte mass_o [16];
unsigned int p_bank = 0; //ставим указатель на 0 – первый банк

void setup() {
Wire.begin();
}
void PP_SEND()
{
do { } while (SEND==true);
p_bank = 5; //устанавливаем указатель на 6-й банк
for (unsigned int p_index=0; p_index<=15; p_index++) {
p_address= p_index;
writeEEPROM (eeprom, 2*p_address+(p_bank*32), HighByte(mass_o[p_index]));
delay (80);
writeEEPROM      (eeprom,      2*p_address+1+(p_bank*32),      LowByte
(mass_o[p_index]));
delay (80);
}
lcd.clear();
lcd.setCursor (1, 0);
lcd.print ("DATA IS SEND!");
lcd.setCursor (5, 1);
lcd.print ("Bank=");
lcd.print (p_Bank);
}

void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
```

```
Wire.write((int)(eeaddress >> 8));  
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));  
Wire.write(data);  
Wire.endTransmission();  
}
```

Во второй аргумент функции writeEEPROM добавлено слагаемое **p_bank*32** для того, чтобы было можно перемещаться между банками данных. ЭСППЗУ (EEPROM) состоит из 256 ячеек, которые разделены условно на 8 банков данных. Тогда в одном банке будет $256/8=32$ ячейки. В одну ячейку можно записать один байт массива mass_o. Массив mass_o состоит из 16-битных элементов типа word, т.е. под один элемент необходимо 2 байта (2 ячейки). Массив mass_o, состоящий из 16 элементов типа word можно разместить в 32 ячейках, т.е. в одном банке данных ЭСППЗУ.

Ответ: второй аргумент – $2*p_address+(p_bank*32)$ – в функции writeEEPROM (..., ..., ...) / writeEEPROM (..., $2*p_address+(p_bank*32)$, ...); / $2*p_address+(p_bank*32)$ или(и) 32 ячейки в 1 банке/ 32 ячейки/ 32.

Компетенции (индикаторы): УК-2; УК-4; ОПК-1

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТРАСЛИ» соответствует требованиям ФГОС ВО.


Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа «Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии», «Исследование и совершенствование электрооборудования предприятий, организаций и учреждений».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению.

Председатель
учебно-методической комиссии института
приборостроения и электротехнических систем



Яременко С.П.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)